



# GFE-BCM-3

## Fonte de Alimentação com Carregador



Fonte de alimentação e módulo de carregamento de baterias totalmente em conformidade com a norma EN54-4, pode ser utilizado nas centrais endereçáveis e convencionais GFE. Esta unidade pode monitorizar os seguintes estados: falha do carregador, falha de tensão do carregador, falha da tensão de entrada e falha de alimentação. Pode ser fornecido como módulo ou numa caixa de plástico ABS, que inclui a fonte de alimentação 28V DC de 1,7 A ou 2,4 A.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Carregador de baterias monitorizado
- Saída de Falha por relé
- Proteção contra descarga profunda das baterias
- Proteção contra inversão de polaridade
- Carregador regulado por corrente
- LEDs de estado: Alimentação; Falha Bateria; Falha Carregador
- Unidade em caixa inclui: Fonte de Alimentação e compartimento para baterias
- Em conformidade com a norma EN54-4

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO: ENTRADA	230 +10% -15% V AC - Monitorizada
TENSÃO: SAÍDA	28V DC – 1,7 A & 2,4 A
CORRENTE: CARREGADOR BATERIAS	1 A máx.
TIPO DE BATERIAS	Máx. 2 x 12 V 7 AH - Chumbo Ácido VLRA
FUSÍVEL BATERIAS	3 A
RELÉ: FALHA	Tipo Inversor - 30V DC 1 A Resistivo
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10°C a +50°C
HUMIDADE	95% HR sem condensação
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP21
DIMENSÕES	273 (C) x 107 (L) x 404 (A) mm
PESO	1.7 Kg - 7 Kg incluindo baterias 7 AH

### REFERÊNCIA

GFE-BCM-3 (1.7 A)	MÓDULO DE CARGA DE BATERIAS - F.A. 28V DC 1.7A - EM CAIXA
GFE-BCM-3 (2.4 A)	MÓDULO DE CARGA DE BATERIAS - F.A. 28V DC 2.4A - EM CAIXA

© 2021

**Global Fire Equipment SA**

Sítio dos Barrabés, Armazém Nave Y, Caixa Postal 908-Z  
8150-016 São Brás de Alportel. PORTUGAL

**Telefone:** (00351) 289 896 560 / **Email:** info@globalfire-equipment.com / **Web:** www.globalfire-equipment.com



**GSS GROUP**